


Инструкция по сборке тумбы 53.046 (-01, -02, -03, -04, -05)



Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.
























Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)




Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

1  36 шт.	3  20 шт.	6  4 шт.	7  36 шт.	23  8 шт.	32  8 шт.	46  8 шт.	194  8 шт.	252  16 шт.	394  8 шт.	772  4 шт.	1153  1 шт.	1154  1 шт.
1155  2 шт.	1227  4 шт.	1282  2 шт.	1284  2 шт.	1821  1 комп.	1830  8 шт.	1834  16 шт.	1971  4 шт.	Система 99  max 36 Вт	Система 131-1  1 шт.	Система 131-1  2x12,6 Вт	Система 131-1  2 шт.	


Инструкция по сборке тумбы 53.046 (-01, -02, -03, -04, -05)

1


Светильник системы 131-1 установить в паз, расположив его равномерно относительно краёв детали.
Провод от светильника должен быть выведен **снизу** детали!




2



3




4




Инструкция по сборке тумбы 53.046 (-01, -02, -03, -04, -05)


5




7



6




8




Инструкция по сборке тумбы 53.046 (-01, -02, -03, -04, -05)

9



10




Инструкция по сборке тумбы 53.046 (-01, -02, -03, -04, -05)


11

Внимание!

При установке боковых стенок **А** и **Б** аккуратно проложите провод от установленных в них светильников в паз на горизонтальной стенке **О**.



12




Установите светильник системы 131-1 в паз вертикальной стенки **В**, предварительно продев коннектор с проводом в отверстие в горизонтальной стенке **О**. Повторите для второй вертикальной стенки **В**.

Инструкция по сборке тумбы 53.046 (-01, -02, -03, -04, -05)


13

В **одной** из двух крышек **К** аккуратно просверлите 8 сквозных отверстий $\phi 5$ мм согласно схеме.


Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.



1. Разместить крышки **К** (верхняя) и **К*** (нижняя) на изделии, выровняв по задней кромке, и обеспечив равномерные свесы по бокам.
2. Провода с коннекторами от светильников проложить в пазах горизонтальной стенки **О**.
3. Плотно прижать крышки к изделию, и зафиксировать их: саморезами **1834** (верхнюю) и **194** (нижнюю).



14



Внимание!!!
Изделие с установленными опорами передвигать запрещено (только переносить).


Установить опоры **1821** на изделие, выровняв по боковой и передней кромке, и зафиксировать саморезами, предварительно сделав шилом накладки в местах крепления. Вкрутить ножки.

Выравнивание по высоте произвести поворачиванием ножек. Обязательно выполнить **п.16** по навеске изделия.


Подключение светового оборудования

(перед установкой мебели проверьте работоспособность световой системы)


Системы включения 101-1 (с пультом ДУ) или 148-1 (без пульта ДУ)
в комплект поставки не входят и заказываются отдельно!




ИЛИ




вид сзади




Аккуратно просверлите,
а затем нарежьте отверстие
в нижней крышке К*
для вывода провода
от системы включения



вид сзади




Система 101-1
закрепить за тумбой



Система 99
закрепить за тумбой
max 36 Вт

Система 148-1
закрепить за тумбой

Система 99
закрепить за тумбой
max 36 Вт




К светодиодному дистанционному выключателю (система 101-1) можно подключить до 6 светильников (или систем), которые могут включаться и диммироваться (изменять яркость свечения). В случае если в изделиях комбинации 7 и более светильников (или систем), то необходимо использовать систему 99, однако, суммарная мощность светильников не должна превышать рекомендованную максимальную.




К одной системе 148-1 можно подключить до 6 светильников (или систем). В случае если в изделиях комбинации 7 и более светильников (или систем), то необходимо использовать систему 99, однако суммарная мощность светильников не должна превышать 60 Вт

Инструкция по сборке тумбы 53.046 (-01, -02, -03, -04, -05)


16



Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




17




18

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Регулировочный винт "А" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя двери по высоте.




б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.




в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.




Сборка ящика



9 6x30 12 шт.	29 3x15 18 шт.	32 6,3x10,5 12 шт.	42 5x50 12 шт.	58 6 шт.	62 12 шт.	1020 3 компл.
1021 3 шт.	1022 3 шт.	1023 3 шт.	1024 3 шт.	1798 6 шт.	1799 6 шт.	



Монтаж и регулировка ящика





1. Установите левую и правую направляющие **1020** согласно схеме.
2. Выдвиньте направляющие до упора и установите на них ящик.
Для фиксации ящика на направляющих необходимо задвинуть ящик до щелчка.
3. После установки ящика отрегулировать зазоры в разных плоскостях.
Для снятия ящика:
выдвинуть его до упора, нажать на замки **1021, 1022** и потянуть на себя.

Инструкция по сборке тумбы 53.046 (-01, -02, -03, -04, -05)

Монтаж заглушки для проводов

(заглушка не входит в комплект данного изделия и заказывается отдельно)

325



Монтаж заглушки **325** произвести после установки крышек на тумбу (этап 13).

Разметить и просверлить сквозное отверстие $\phi 60$ мм в двух верхних деталях, глубина сверления 40 мм.

Установить заглушку **325** в отверстие.

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

**ДЯТЬКОВО****EAC****ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «BRUNO»
Мебель бытовая корпусная

Тумба 53.046

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839

**ДЯТЬКОВО****EAC****ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «BRUNO»
Мебель бытовая корпусная

Тумба 53.046

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839

**ДЯТЬКОВО****EAC****ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «BRUNO»
Мебель бытовая корпусная

Тумба 53.046

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839

**ДЯТЬКОВО****EAC****ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «BRUNO»
Мебель бытовая корпусная

Тумба 53.046

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839

**ДЯТЬКОВО****EAC****ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «BRUNO»
Мебель бытовая корпусная

Тумба 53.046

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839

**ДЯТЬКОВО****EAC****ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «BRUNO»
Мебель бытовая корпусная

Тумба 53.046

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839