Инструкция по сборке шкафов 61.121 (-01)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

17  4x15 20 шт.	58  4 шт.	59 8 шт.	62  10 шт.	86  1 шт.	87  ⌀6x40 ⌀4,2x14 1 компл.	90  8 шт.	94  4 шт.	95 ⌀6,3x11 4 шт.
96  2 шт.	100  2 шт.	101 M6x30 2 шт.	772  10 шт.	801 D=3  10 шт.	1047  8 шт.	1048 8 шт.	1063 8 шт.	1064 8 шт.
1692  2 шт.	1775 8 шт.	1846  4 шт.	1847  L=13 8 шт.	1851 L=955 мм 1 шт.	1854  9,5 Вт 1 шт.	1899  ⌀4,2x25 6 шт.	1907  10 шт.	

61.121 (-01)





Дата 09.08.2021

Инструкция по сборке шкафов 61.121 (-01)

1



2



3



Для второй стенки горизонтальной О фурнитура устанавливается аналогично

4



Установку светового оборудования на полку Р, см. лист 6

5



Дата 09.08.2021

Инструкция по сборке шкафов 61.121 (-01)

6

После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю З со стенками боковыми А помощью стяжек **94** и винтов **95**.



Внимание!
Винт **1063** закрутить за подлицо с пластью

Внимание!
Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстии были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой А .

7

Цоколя Ц устанавливаются лицевой кромкой наружу



8

Сборка двери

Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале



Вторая дверь собираются аналогично.

Дата 09.08.2021

Инструкция по сборке шкафов 61.121 (-01)

9



Выравнивание шкафа по высоте
произвести вращением опор
с помощью шестигранного ключа.

Стяжку для задних стенок **62**
вставить до упора в пазы,
расклинив заднюю стенку,
и зафиксировать её шурупом.
Установку стяжек **62**
произвести согласно схемы

10

Установка стенок боковых 61.170.00 (-01)

(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)



Для крепления стенок боковых В или
В1 предварительно досверлите
отверстия ∅5 в стенке боковой шкафа
согласно схемы.
К местам выхода сверла приложите
кусок ЛДСП или дощечку для
предохранения от скола.
На правую сторону стенки боковые В
или В1 устанавливается аналогично.



11

Крепление изделий в комбинации между собой

(изделия в комбинации показаны условно)





Для соединения шкафа
с другими изделиями,
через боковины просверлить
электродрелью отверстия ϕ 5 мм,
предварительно выровняв
шкаф и изделие по высоте.
Соединить их при помощи
межсекционных стяжек 96 .

Дата 09.08.2021

Инструкция по сборке шкафов 61.121 (-01)

12



13

Регулирование зазоров и положения двери

а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.



б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.



в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.



14



Дата 09.08.2021

15

Монтаж светового оборудования



1. Прикрутить клипсы от светильника к полке



2. Защёлкните светильник на клипсы, провод от светильника вставить в паз полки, для предохраниния провода от выпадания из паза вставить кембрики, равномерно распределив их по длине паза.



3. В задней стенке просверлить отверстие ϕ8 мм для провода (см. схему), приложив с внутренней стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.
Продеть провод от светильника в просверленное отверстие и установите полку на полкодержатели см. п.9.

4. Провода на задней стенке закрепите при помощи клипс, предварительно сняв защитную бумагу с клейкого слоя.



5. После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильники к **системам включения 148 или 148-1**.
К одной системе **148** (30Вт) можно подключить не более 3 светильников.
К одной системе **148-1** (72Вт) можно подключить не более 7 светильников.
При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99** или **система 100**





от светильника (удлинителя)

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Инструкция по сборке шкафов 61.121 (-01)

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
   - одна плоская;
   - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Дата 09.08.2021